

## Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug

# CUTMAX-C2

### Technische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Schneidkraft</b>           | 85 kN             |
| <b>Öffnungsweite</b>          | 24 mm             |
| <b>Akku-Spannung</b>          | 18 V              |
| <b>Gewicht*</b>               | 4,4 kg            |
| <b>Abmessungen* L x B x H</b> | 335 x 85 x 268 mm |
| <b>Kopf</b>                   | 180° drehbar      |

\* ohne Akku

Die MasterBase-Technologie bietet folgende Akku-Optionen, wählen Sie hier Ihr Werkzeug:

| Artikel-Nr. | Artikel            | Passend für Akkus von |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| 72632000    | CutMax-C2 Ma       | Makita 18 V           |
| 72642000    | CutMax-C2-Set Ma** | Makita 18 V           |
| 72672100    | CutMax-C2 Bo       | Bosch 18 V            |
| 72672000    | CutMax-C2 Hi       | Hilti 22 V (B22)      |



Passend für Marken-Akkus



Mit diesem Allround Akku-hydraulischen Schneidwerkzeug können Sie viele Anwendungen abdecken - es schneidet Stahl- und Drahtseil, Kabel sowie Freileitungen (Al/St 240/40) kraftvoll und schnell. Der geschlossene, drehbare Schneidkopf sorgt für Sicherheit und begeistert Anwender aus der Elektroindustrie, der Energiewirtschaft oder dem Aufzugsbau.

### Top Features Comfort Serie "CutMax-C2"

- » Ausgestattet mit der MasterBase-Technologie für die flexible Wahl der Akku-Aufnahme von Makita, Bosch oder Hilti
- » Rücklaufautomatik und Schnappverschluss vereinfachen den Arbeitsprozess
- » Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Ergonomie
- » Arretierbarer Startknopf sorgt für Arbeitssicherheit
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung

### Schneidbereiche

| Anwendung              | Schneid-Ø                                      |  |
|------------------------|--|--|
| <b>Cu Seil</b>         | Ø 24 mm  |  |
| <b>Al Seil</b>         | Ø 24 mm  |  |
| <b>Cu Energiekabel</b> | Ø 24 mm  |  |
| <b>Al Energiekabel</b> | Ø 24 mm  |  |
| <b>Cu Rundmaterial</b> | Ø 18 mm  |  |
| <b>Al Rundmaterial</b> | Ø 24 mm  |  |
| <b>Al/St-Seil</b>      | Ø 24 mm;<br>St-Anteil: 53 mm <sup>2</sup>      |  |
| <b>Rundstahl</b>       | Ø 20 mm  |  |
| <b>Drahtseil</b>       | 6x7: Ø 18 mm<br>6x12: Ø 24 mm<br>6x19: Ø 24 mm |  |
| <b>Abspanndraht</b>    | 1x17: Ø 20 mm<br>1x19: Ø 20 mm                 |  |
| <b>Bewehrungsstahl</b> | Ø 16 mm  |  |

\*\*Lieferumfang Set: CutMax-C2 Ma mit Makita Akku 18 V/5 Ah BL1850B (Art.-Nr. 793000115), Makita Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. 79300120), Trageriemen, Transportkoffer

Eine Probe-Verarbeitung ist empfehlenswert. Anfrage an P +49 40 511 28-0.  
 Sie haben ein Comfort Serie Werkzeug mit nicht passender Akku-Aufnahme?  
 Sprechen Sie uns an, mit Retrofit machen wir es auf Ihren Wunsch passend.

## Zubehör

| Artikel   | Typ           | Beschreibung   | Artikel-Nr. |   |
|---|---------------|--|-------------|---|
| Transportkoffer<br>CutMax-C2 Ma<br>CutMax-C2 Bo | KOFF-Km CM-C2 | Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus, Ladegerät      | 79500132    |  |
| Trageriemen                                     | TR-REC        | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken | 07542106    |  |
|   | TR-25-2       | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken | 07755001    |  |
|   | TR-40-2       | Trageriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken | 07755002    |  |
| Ersatzmesser                                    | 240A-01       | Schneidmesser  | 07448016    |   |
|   | 240A-02       | Gegenmesser  | 07173014    |   |